

## RADIOVERBINDING

Alle YOKIS-zenders zijn compatibel met het module voor rolluik RADIO-model MVR500ER.

Een zender op een ontvanger aansluiten:

1. Druk 5 keer kort op de knop van de zender die u wilt aansluiten.
2. Druk 1 keer op "connect" op de ontvanger als de led snel knippert.

## DENK ERAAN

Inschakeling van de installatieconfiguraties: **23 keer kort indrukken**  
Blokkering van de installatieconfiguraties: **21 keer kort indrukken**

## DAGELIJKSE PROGRAMMERING

Het is mogelijk om een dagelijkse opening en sluiting te programmeren. Daarvoor dient u op HET GEWENSTE TIJDSTIP:

- 8 keer in te drukken om de sluitingstijd op te slaan
- 9 keer in te drukken om de openingstijd op te slaan
- 7 keer in te drukken om het tijdstip voor de tussenstand op te slaan

OPMERKING: Als de spanning ontbreekt wist de MVR500E alle programmeringen. In dit geval dient de configuratie van de gewenste tijdstippen te worden herhaald. Het is echter ook mogelijk om een externe tijdschakelaar of een schemersensor te verbinden met behulp van het accessoire CVI34 (Art. 5454806).

