

Подключение радиомодулей к шине управления проводным модулем

Иногда для централизации проводных модулей управления жалюзи (в уже существующих инсталляциях) требуется подключить беспроводное управление.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

1. Подключите R12M к проводу управления и соедините коричневый провод (движение вверх) и зеленый провод (движение вниз) на 2 разных MTR2000ER.
2. Соедините каждый из MTR2000ER с назначенной кнопкой приемника (E2BP, TLC2C, TLC8C, etc.).
3. Сконфигурируйте MTR2000ER в импульсный режим.

На передатчике:

1. Войдите в режим конфигурирования: **10 коротких нажатий**
2. Переключите в импульсный режим: **16 коротких нажатий**
Приемник подтвердит 0.5 сек. импульсом.

Включение режима программирования: **23 коротких нажатия**
Блокировка конфигурации: **21 короткое нажатие**

