



BERÜCKSICHTIGEN, DASS

- Die Lösung mit Pilotleitung ermöglicht auch, beliebige Zwischenzonen zu schaffen, indem mehrere Räume, ein ganzes Stockwerk oder ein ganzes Gebäude gruppiert werden. Für die Zentralisierung erforderliche Zubehörteile:
- Diode D600V, die an jedem Modul zu verkabeln ist, um die Zirkulation der lokalen Steuerungen auf der Pilotleitung zu verhindern.
 - Schnittstelle R12M, die hinter jedem Doppeldrucktaster zu verkabeln ist.

TÄGLICHE REGISTRIERUNG

Die Möglichkeit besteht, ein tägliches Öffnen oder tägliches Schließen zu registrieren. Damit dies zur GEWÜNSCHTEN UHRZEIT erfolgt, ist folgendermaßen vorzugehen:

- 8 Druckbetätigungen zum Speichern der Schließzeit
- 9 Druckbetätigungen zum Speichern der Öffnungszeit
- 7 Druckbetätigungen zum Speichern der Zeit in der Zwischenposition

ANMERKUNG: Im Fall eines Spannungsausfalls löscht MVR500E sämtliche Registrierungen und die Konfigurationen zu den gewünschten Uhrzeiten müssen wiederholt werden. In Alternative kann ein externer Stundenschalter oder ein Dämmerungssensor mittels des Zubehörteils CVI34 (Artikelnummer 5454806) angeschlossen werden.