

### ANTI-SPERRFUNKTION



Reihenverkabelung an jede Drucktaste  
Artikelnummer: 5454074

### VORBEREITUNG DES MODULS MTM2000

in einer ersten Phase besteht die Möglichkeit, das Modul in der Werkstatt über einen provisorischen Drucktaster und eine nicht montierte Lampe zu konfigurieren. Danach kann, in einem weiteren Moment, die Installation vorgenommen werden.

Die Konfiguration des Moduls ändert sich auch bei Spannungsausfall nicht.

- 1 – Das Modul durch 23 kurze Druckbetätigungen freigeben (Antwort: 3-maliges Blinken und „Klick“ des Fernsteuerschalters)
- 2 – Hiernach das Modul durch 27 kurze Druckbetätigungen im Zeitschalter-Modus konfigurieren (Antwort: 7-maliges Blinken und „Klick“ des Fernsteuerschalters).
- 3 – Abschließend die Dauer des Zeitschalters mit 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18 kurzen Druckbetätigungen für eine Dauer von 2,4,8,15,30,60,120 oder 240 Minuten konfigurieren.

### ANTI-SPERRFUNKTION AKTIVIEREN

Jeder Drucktaster muss mit dem Zubehörteil YOKIS R1500 (Artikelnummer 5454074), reihenverkabelt mit der Drucktaste, ausgestattet sein.  
Zur Aktivierung der Antisperr-Funktion: 20 kurze Drücke.

### VERKABELUNG MIT 3 LEITERN MIT DEM GEMEINSAMEN LEITER DER DRUCKTASTER AUF NULLLEITER

