

Подготовка модуля MTR2000E

Перед установкой в помещении модуль должен быть заранее сконфигурирован и проверен с временным кнопочным выключателем и лампой

Модуль сохраняет конфигурацию после отключения напряжения.

- 1 – Разблокируйте модуль 23 короткими нажатиями (подтверждение: 3 мигания лампы и щелчка реле)
- 2 – Затем переключите модуль в режим таймера 27-ю короткими нажатиями (подтверждение: 7 миганий лампы и щелчков реле").
- 3 – Затем сконфигурируйте продолжительность работы модуля после срабатывания детектора 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 или 18 короткими нажатиями которые соответствуют продолжительности 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 или 240 минутам.

Подключение R12M

Подключите один провод R12M к детектору, срабатывание которого определит включение или выключение реле. Коричневый провод = включение / зеленый = выкл.

ВАЖНО

Включение режима программирования:	23 коротких нажатия
Блокировка конфигурации	21 короткое нажатие

