

**OPZIONE ANTI-BLOCCAGGIO**



Cablaggio in serie ad ogni pulsante  
Cod.: 5454074

**PREPARAZIONE DEL MODULO MTM2000**

È possibile, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante. Poi, in un secondo momento, procedere all'installazione.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.

- 1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e 'clack' del relè)
- 2 – Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 pressioni brevi (risposta: 7 lampeggi e 'clack' del relè).
- 3 – Infine, configurare la durata del timer con 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una durata di 2,4,8,15,30,60,120 o 240 minuti.

**ATTIVARE L'OPZIONE ANTI-BLOCCAGGIO**

Ogni pulsante deve essere equipaggiato dell'accessorio YOKIS R1500 (Cod. 5454074), cablato in serie al pulsante. Per attivare la funzione anti-bloccaggio: fare 20 pressioni brevi.

**CABLAGGIO A 4 FILI CON IL COMUNE PULSANTI ALLA FASE**

