

## Zentralisierung der Rollläden mit verschiedenen Automatismen

### AUTOMATISCHER KONTAKT




Wenn sich der Kontakt schließt, öffnet sich der Rollladen.  
Wenn sich der Kontakt öffnet, schließt der Rollladen.


L BP



Wenn sich der Kontakt (\*) schließt, öffnet sich der Rollladen.  
Wenn sich der Kontakt öffnet, bewegt sich der Rollladen nicht.



Wenn sich der Kontakt (\*) schließt, schließt der Rollladen.  
Wenn sich der Kontakt öffnet, bewegt sich der Rollladen nicht.



(\*) Der Kontakt muss mindesten 1 Sekunde lang geschlossen bleiben.

### BERÜCKSICHTIGEN, DASS

Freigabe für die Techniker-Konfigurationen: 23 kurze Druckbetätigungen  
Sperrung der Techniker-Konfigurationen: 21 kurze Druckbetätigungen

### AUTOMATISCHER KONTAKT

In Abhängigkeit der Verkabelungsarten sind verschiedene Funktionsweisen möglich: siehe nebenstehende Box.

Automatischer Kontakt: Stundenprogrammierer, Dämmerungssensor, Anemometer, Präsenzsensoren, Alarm usw.

